

# ScanStation Pro

HD 42" 60"

IQ 44"

**TARAMA,  
KOPYALAMA  
VE ARŞİVLEME  
ÜRETKENLİĞİNİZİ  
ARTIRIN**

**TÜM  
İJİNALLERİNİZDEN  
EN İYİ RANDIMANI  
ALIN**

## TAARAMA HİZMETİ PROFESYONELLERİNİN ÜRETKENLİK İÇİN TERCİHİ

**ScanStation Pro gerçek anlamda profesyonel bir çözümdür ve şimdi onu yeni 5 nesil IQ tarayıcı olan IQ Quattro X ile eşleştirebilirsiniz.** Sadece ScanStation Pro size piyasadaki diğer tüm ürünleri geride bırakan tarama, kopyalama veya arşivleme performansını sunabilir. Mevcut tarama kurulumunuzda %30'a varan bir üretkenlik artışı ile yatırım getirisi (ROI) hesaplarınız hiç olmadığı kadar iyi görünecek.

**BT altyapınızla uyumlu şekilde çalışır.** İstedığınız Windows bilgisayarı ekleyerek herhangi bir Windows PC veya ağ bağlantılı ofis ortamına entegre olun. ScanStation Pro, tüm normal dosya biçimlerinde tarama yapar ve birçok Canon, HP, Epson ve Océ büyük boyutlu yazıcı için tam sürücü desteği içerir.

**Ödüllü Nextimage yazılımını içerir.** Hızlı toplu tarama için özel olarak tasarlanmış Nextimage, orijinalerinizdeki her ayrıntıyı ortaya çıkarır. Nextimage entegre yazıcı sürücülerini tüm yazıcılarınıza otomatik olarak bağlar.

**Eksiksiz, açık sisteminiz.** Tarayıcı, 21,5 inç full HD dokunmatik ekran, Nextimage REPRO yazılımı, yüksekliği ayarlanabilir stand, PC sepeti ve klavye tepsi. Bir PC eklemeniz yeterlidir.

### **Ödüllü yazılım**

ScanStation Pro, Nextimage yazılımının tam paketini içerir.

### **Hızlı toplu tarama**

İş akışınızın büyük bir bölümünü otomatik hale getirebilen toplu tarama özelliği ile değerli zamanınızdan tasarruf edin.

### **Kaydırma, sıkıştırma ve yakınlaştırma**

Tüm klasik dokunmatik ekran el hareketlerini kullanın ve düzenlemelerinizi rahatça yapın.

### **Mükemmel netlikle düzenleme**

21,5 inç entegre HD dokunmatik ekran, taranmış dosyalarınız ile yüksek çözünürlükte çalışmanıza imkan tanır.

### **Şirket altyapınıza uyum sağlar**

ScanStation Pro çözümünüzü mevcut ofis ekipmanınızla eşleştirin. Donanım ve yazılım birçok ofis ortamına eldiven gibi oturur.

## **NIHAİ TARAMA DENEYİMİ**

**DAHA FAZLASI: [contex.com/scanstationpro](http://contex.com/scanstationpro)**

	ScanStation <sup>Pro</sup> IQ QUATTRO X 4450	ScanStation <sup>Pro</sup> IQ QUATTRO X 4490	ScanStation <sup>Pro</sup> HD ULTRA X 4250	ScanStation <sup>Pro</sup> HD ULTRA X 4290	ScanStation <sup>Pro</sup> HD ULTRA X 6050	ScanStation <sup>Pro</sup> HD ULTRA X 6090
Maksimum tarama genişliği	44 inç (1118 mm)		42 inç (1067 mm)		60 inç (1524 mm)	
Maksimum medya genişliği	47 inç (1194 mm)		43,3 inç (1100 mm)		61,8 inç (1570 mm)	
<b>TARAMA HIZI (İNÇ/SN):</b>	<b>36 inç genişliğinde belge</b>		<b>42 inç genişliğinde belge</b>		<b>60 inç genişliğinde belge</b>	
200 dpi RGB renkli	8,9	17,8	8,9	17,8	8,9	17,8
Yükseltilebilir	Evet, 17,8'e kadar		Evet, 17,8'e kadar		Evet, 17,8'e kadar	
200 dpi gri tonlamalı/siyah-beyaz	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
<b>ÜRETKENLİK (BELGE/SAAT): 60 dakikalık toplu tarama. Kağıt yükleme ve çıkarma süresi dahildir. Tamamlanmış taramalar cinsinden ölçülmüştür.</b>	519		519		519	
Arch E-boyutu, portre, siyah-beyaz/RGB renkli, 200 dpi	875/519		875/519		875/519	

## DONANIM ÖZELLİKLERİ:

Optik çözünürlük	1200 dpi					
Maksimum çözünürlük	9600 dpi (ara değerli)					
Görüntüleme teknolojisi	Contex CleanScan CIS		5 x 4 doğrusal renkli CCD'ler (R, G, B ve Gri)		7 x 4 doğrusal renkli CCD'ler (R, G, B ve Gri)	
Maksimum medya kalınlığı	0,08 inç (2 mm) esnek belgeler		0,6 inç (15 mm)			
Hassasiyet	%0,1 +/- 1 piksel					
Veri yakalama renk derinliği <sup>1</sup>	48 bit renkli/16 bit siyah-beyaz					
Renk aralıkları	Adobe RGB, Cihaz RGB, RAW RGB, sRGB					
USB bağlantısı	xDTR3 ile USB3					
Ethernet bağlantısı	xDTR2.5 içeren Gigabit					
ScanStation 21,5 inç dokunmatik ekran	21,5 inç çoklu dokunmatik, full HD TFT LCD geniş ekran, 1920 x 1080 dpi					
Ekran montajı	İsteğe bağlı, sol veya sağ tarafa montaj					
Alçak stand yükseklik ayarı	32,8/33,8/34,8 inç (834/859/884 mm)		36,3/37,3/38,3 inç (922/947/972 mm)			
Yüksek stand yazıcı yüksekliği	1 inçlik kademelerle 39,2 ila 47 inç (25 mm'lik kademelerle 995 ila 1195 mm)					
Güç tüketimi (hazır/uyku/tarama)	18 W maks. / <1W / 37 W (dahili güç kaynağı)		39 W / <1 W / 130 W (dahili güç kaynağı)			
Güç kaynağı	100-240 V, 60/50 Hz					
Tarayıcı ağırlığı	24,5 kg (54 lb)		49,3 kg (109 lb)		62,5 kg (173,8 lb)	
Boyutlar (U x G x Y)	1349 x 489 x 161 mm (53,1 x 19,3 x 6,3 inç)		1360 x 540 x 279 mm (53,6 x 21 x 11 inç)		1810 x 540 x 279 mm (71 x 21 x 11 inç)	
Sertifikalar/uygunluk	CE, cUL, Gümrük Birliği, VCCI, FCC Class A, BMSI, RoHS ve ENERGY STAR® sertifikalı					
TAA uyumlu tarayıcı	TAA uyumlu tarayıcılar sadece ABD'deki müşteriler için ve montajları Danimarka'da yapılmaktadır					

## TAM ÖZELLİKLİ NEXTIMAGE5 REPRO YAZILIMI DAHİLDİR:

Dil sürümleri	Çince, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Rusça, İspanyolca					
İşletim sistemi	Windows 11 64 bit, Windows 10 32 bit ve 64 bit					
NextImage TWAIN	EDM ve diğer görüntüleme yazılımlarıyla kullanım için 64 bit TWAIN uygulama sürücüsü dahildir					
Contex ürünü REimage	Belgeleri doğrudan Nextimage REPRO'da sanal olarak yeniden tarayın					
Dosya biçimleri	Çok sayfalı PDF ve TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended (JPX), TIF-G3, TIF-G4 ve diğerleri					
Otomatik adlandırma şablonları	Yapılandırılabilir sayaçlar, tarih, saat ve diğerleri. Klasör ve dosya adlarında veya her ikisinde de kullanın					
Yazılım uyumluluğu <sup>2</sup>	AutoCAD®, Microstation™, ArcGIS™ ve diğer tüm CAD, GIS ve başka görüntü düzenleme/depolama uygulamaları					

1. Tüm tarayıcılar, görüntü verilerini 48 bit/16 bit olarak yakalar. Nextimage, kopyalama ve tüm normal biçimlere dönüştürme için 24 bit/8 bit veri üretir. Sadece HD Ultra X için isteğe bağlı 48 bit TIFF çıkışı (Nextimage 5 ve SDK)
  2. Contex uygulamaları, herhangi bir CAD veya GIS uygulamasında kullanılabilen endüstri standardı tarama görüntüsü dosya biçimleri oluşturur PC ve klavye dahil değildir.
- Tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetinde kalır ve sadece tedarik edilen ürünü doğrudan açıklamak için kullanılır. Kullanımları, Contex ile ticari marka sahipleri arasında bir ilişki olduğunu belirtmez.

## ScanStation Pro'ya dahil olanlar:



**Seçtiğiniz tarayıcı**  
IQ Quattro X 44 inç  
HD Ultra X 42 inç  
HD Ultra X 60 inç




**Dokunmatik ekran**  
Full HD 21,5 inç dokunmatik ekran



**Nextimage REPRO yazılımı**



**Yüksekliği ayarlanabilir stand**



**Klavye tepsi ve PC sepeti**

Contex çözümleri, önde gelen tüm büyük boyutlu yazıcılarla uyumludur. Tam liste için bkz. [contex.com/nextimage-supported-printers](http://contex.com/nextimage-supported-printers)



[contex.com/scanstationpro](http://contex.com/scanstationpro)

**Contex Merkez Ofis ve AODA**  
Global Scanning Denmark A/S  
Kopenhagen, Danimarka  
Telefon: +45 4814 1122  
info@contex.com

**Contex Amerika Kitası**  
Global Scanning Americas (MD) Inc.  
Chantilly, VA, 20151, ABD  
Telefon: +1 (703) 964 9850  
salesamericas@contex.com

**Contex Japonya ve Asya**  
Global Scanning Japan A/S  
Yokohama, Japonya  
Telefon: +81 45 548 8547  
apac@contex.com

**contex**  
WHEN IMAGING MATTERS